

Laxon

Products that must be felt with the heart.

R8 PMR Kullanım Kılavuzu

Kolay Kullanım Kılavuzu

Giriş

Laxon R8 PMR el telsizi ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. Ürününüzün ergonomik tasarımı ve kolay kullanımınıza sağladığı değer katacağını umuyoruz. Ürünü daha verimli kullanabilmek için, çalışmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Paket içeriği:

- 2 adet el seti
- 2 adet masaüstü şarj ünitesi
- 2 adet lityum-iyon batarya
- 2 adet kulaklık-mikrofon seti
- 2 adet bel kipi
- Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi

Kullanım Kılavuzu


Kurulumu daha başarılı bir şekilde tamamlamanız için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.

Başlıkların

Batarya

Laxon R8 PMR El Telsizi cihazınız için bir çok pil mevcuttur.

- **Kemer klipsini çıkarınız, Pillerinizi kemer klipsini üniteden çıkardıktan sonra yerleştiriniz.**
- **Blok pil doğru biçimde ilgili yuvalarına yerleştiriniz.**
- **Kemer klipsini takınız, Kemer klipsini düğün bir şekilde klips yerine oturtunuz.**
- **Telsizinizi şarj ünitesine yerleştirildiğiniz zaman, sadece paket içeriğinden çıkan yeniden şarj edilebilir pilleri kullanınız.**
- **Bataryayı şarj etmeden önce, düğün bir şekilde yerine yerleştirildiğinden emin olunuz.**
- **Özellikleri tükennmiş pilleri yasal cereveler doğrultusunda yok ediniz. Bilmiş piller telsizinizi içerisinde bırakmayınız, bu piller acabilir.**



Pil güç durumu göstergesi LED ikaz ışığı ile bildirilmektedir. Pilin enerjisi bittiğinde LED ışık kırmızı renk ile uyarı vermektedir. Pilin gücü tükendiğinde otomatik olarak kapanır. Şarj ediniz.

1 446.00625 -
2 446.00625 -
3 446.01875 -
4 446.00675 -
5 446.03125 -
6 446.08125 -
7 446.04375 -
8 446.09375 -
9 446.00625 -
10 446.0625 -
11 446.01875 -
12 446.00675 -
13 446.03125 -
14 446.08125 -
15 446.04375 -
16 446.09375 -

Kapsama Alanı

Kapsama alanı çevresel ve coğrafi koşullara bağlıdır. Maksimum çekim gücü açık alanda 8 km civarındadır. (Herhangi bina veya tepelik yok ise) Lütfen ki Telsizi 1,5 metreden (5 adımlık) kısa mesafede kullanmayınız bu parazitlenmeye yol açar.

Önemli Güvenlik Önlemleri

- Cihazını kullanırken radyo frekansından korunmak için,telsizi yüzünüzden 5 cm uzaktaki tutunuz.
- Fırtına ve yağmurlu havalarda telsizi dışarıda asla kullanmayınız.
- Cihazınızı talanasa, ilk önce cihazı kapalı konuma getiriniz ve ardından pilleri çıkarınız. Pil yuvasını kurulaınız ve bu bölüm tümüyle kuruyana kadar bekleyiniz.
- Cihazınızı bebeğin ve küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
- Cihazınızın temeliğünde lütfen hafif nemli bir bez kullanınız. Sakın temizleyici veya çözücü bir kimyasal kullanmayınız. Bu durum cihazınızda geri dönülemez hasarlara yol açar ve cihazınıza garanti kapsamını dışında bırakır.

Teknik Özellikler

Çalışma Frekansı: 446.00625-446.09375 MHz (16 Kanal)
Kanal aralığı: 12,5 KHz
Çıkış Gücü: 0,5 W

Kanal	Frekans (MHz)	CTCSS (Hz)
1	446.00625	-
2	446.00625	-
3	446.01875	-
4	446.00675	-
5	446.03125	-
6	446.08125	-
7	446.04375	-
8	446.09375	-
9	446.00625	67
10	446.0625	67
11	446.01875	67
12	446.00675	67
13	446.03125	67
14	446.08125	67
15	446.04375	67
16	446.09375	67

Temel Kullanım

Açma/Kapama
Ses ayarı düğmesini saat yönünde veya tersi yönünde çevirerek PMR el telsizinizi açabilirsiniz. Telsizi açıldığında bir bip sesi duyarsınız.

Sesi Ayarlama

Ses ayarı düğmesini saat yönünde veya tersi yönünde çevirerek PMR el telsizinizi sesini yükseltebilir veya kısabilirsiniz.

Kanal Seçimi

Kanal seçim butonuna basarak seçili kanal kontrol edebilirsiniz. Kanal seçim butonuna bir bip sesi duyuncaya kadar basılı tutun, sonrasında [PF1] ve [PF2] butonlarına basarak kanal seçimini yapınız.

Gönderim

Kanal ayarlarını tamamladıktan sonra bas-konuş butonuna basarak konuşabilirsiniz.

Gönderim yaparken için [PTT] bas konuş tuşuna basınız. Mikrofonu çok yakın veya yüksek sesle konuşursanız, konuşmanız karşı tarafa anlaşılabilir bir şekilde ulaşabilir. Konuşmanız bitince bas konuş [PTT] butonunu bırakınız.

İzleme Fonksiyonu

[PF] butonuna basarak sinyal arayabilirsiniz.

Düşük Güç Alarmı

Batarya gönderim veya bekleme konumunda kalmak için gerekli güç seviyesinin altına düştüğünde LED ışığı kırmızıya döner ve yavaş yavaş sönmeye başlar. Lütfen bataryanızı şarj edin veya dolu bir batarya ile değiştiriniz.

Güvenlik Uyarıları

Hasarlı Anten
Anteni zarar görmüş üniteleri kullanmayınız. Hasar görmüş bir Telsiz anteni cilde temas ederek, yanıklara sebep olabilir.

Bataryalar

Taki veya anahtar gibi iletken materyallerle açtıkları terminalere temas ederse, mal hasarına ve/veya vücutta yanık gibi yaralanmalara neden olabilirlerdir. Şarj edilmiş bataryaları taşıırken, ceb, cüzdana ya da metal nesneler içeren baskı bir kase içersine yerleştirirken dikkatli olunuz ciddi tehlikeler ile karşılaşabilirsiniz.

Patlama potansiyeline sahip ortamlarda bataryaları değiştirmeyiniz ya da şarj etmeyiniz. Bataryalar yerleştirilene ya da çıkarılana kadar kılıcını otabilir ve oluşan kıvılcım bir patlamaya neden olabilir.

Hava Yastıklı Taşıtlar İçin
Telsizinizi hava yastığının üzerinde ki Alana ya da hava yastığının üzerinde ki Alana yerleştirmeyiniz. Hava yastığının çok büyük bir kuvvette açılmaktadır. Eğer hava yastığı yerleşim alanına Telsiz yerleştirilirse ve hava yastığı açılırsa, Telsiz, oluşan çok büyük bir kuvvette hareket ederek taşıtın içerisindeki diğer ekipmanlara yol açabilir.

Potansiyel Patlayıcı Atmosferler
Potansiyel olarak patlayıcı alanlara sahip herhangi bir ortamda, eğer Telsizinizi bu tür ortamlar için özellikle getirdiğiniz bir tiple değiştirilmez, Telsizinizi kapatınız. Bu tür alanlardaki kıvılcıklar, bir patlamaya ya da yangına yol açabilir; böylelikle yaralanma, hatta ölümler yaşanabilir.

Patlama Başlıklar ve Alanlar
Patlama etkisini önlemek için, elektrikli patlama alanlarının yakınında ya da bir "patlama alanında" "telsizinizi kapatınız" uyarı bulunan alanlarda Telsizinizi kapatınız. Tüm işaret ve talimatlara uyunuz.
NOT: Patlama potansiyeline sahip ortamlarda sıkça karşılaşılmaktadır; ancak bu tür ortamlarda her zaman durumu belirten işaretler bulunmamaktadır. Bu tür alanlar **güvenle**ki güverte altlarında bulunan yanık depolama alanlarını, yakıt ya da kimyasal madde taşıma ya da depolama tesislerini; havanın kimyasal ya da toz ya da metal tozu gibi partiküller içerdiği alanları ve normal koşullarda araç motorunu kapatanızın taşıdığı diğer tüm alanları içermektedir.

Garanti Teknik Desteği

Garanti kapsamında ki ürünün yetkili servisi dışında herhangi bir teknik servise yada bir başka taraftan açılması veya aşığıda ki şartlardan birinin ya da hepsinin olması durumunda ürün garanti kapsamından çıkarılmaktadır. Aşağıda ki şartlardan bir veya bir kaçının olması durumunda Ürünü güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkarınız ve yetkili teknik servisizden destek alınır.

- Çalışma talimatlarına uyulmamasından dolayı Ürünün çalışmaması
- Ürünün düğündünüz yada zarar görmüş olması
- Yanlış, dikkatsiz ve özensiz kullanımdan kaynaklanan durumlar
- Güç kaynağının yada bağlantı kablosunun zarar görmesi
- Sıvı dökülmesi veya içine obje kaçması
- Etiketlerden herhangi birinin açılması veya çıkarılması
- Ürünü açmaya çalışmak veya üzerinde değişiklik yapılmasına çalışıldığını gösteren belirtiler.

Kullanım hataları

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Aşırı sıcak ve nemli ortamlarda çalıştığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içerisinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanılmaması.
- Kullanıcı yada yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkarılması.
- Ürüne dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi yada silinmesi.

- Orjinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar.
- Yangın, yıldırım, sel, su baskması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

İnsan ve çevre sağlığına ilişkin uyarılar

Ürününüzü radyator, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılması gerekmektedir.

Güvenlik talimatları

Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini en aza indirmek için cihazınız kullanmadan önce lütfen aşağıda ki temel güvenlik önlemlerini takip ediniz.

- Ürün çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.
- Ürün üzerinde işaretlenmiş tüm uyarılar ve bilgilendirmeleri takip ediniz.
- Ürününüzün etrafında gaz kaçağı problem ile karşılaşırsanız, cihazınız ihbar için kullanmayınız.

- Ürününüzü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Seril kullanıma ve neme karşı koruyunuz.
- Ürün içine sıvı dökmeiniz. Bu durum elektrik çarpmalarına, kısa devrelere hasar veya yangına sebep olabilir. Bu gibi durumlarda cihazınız garanti kapsamına girmez.
- Ürününüzü temizlerken fişini prizden çekiniz. Temizlik için nemli bez kullanınız.Sıvı yada aerosol içeren temizleyiciler kullanmayınız.
- Doğrudan güneş alan yerlerden uzak tutunuz ve direkt gün ışığına maruz bırakmayınız.
- Sabit pozisyonu olmayan masa vb. Yerlerin üzerine ürünüüzü koşulandırmayınız. Ürün düşebilir, zarar görebilir.

QUANZHOU GUANG YUAN ELECTRONICS CO., LTD
Address: Building D , Incubation base, Fengze high-tech industrial park, Quanzhou, Fujian, China, 362000
Tel: 86-595-22380688, Fax: 86-595-22380688

UYGUNLUK BEYANI

Üretici : **QUANZHOU GUANG YUAN ELECTRONIC CO., LTD.**
Building D, Incubation base, Fengze high-tech industrial park, Quanzhou, Fujian, China

Testi Yapan : **Attestation of Global Compliance (Shenzhen) Co., Ltd.**
2/F, Building 2, Huaifeng First Technical Park, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China

Ürün İsmi : Beyan eder ki,
Üretici Model İsmi : PMR çift yönlü radyo
: V288
LAXON R8 ürünü aşağıda sıralanan:
2014/53/EU RED Direktifine göre:

Safety
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A2:2013
EN 62115:2005

Health
IEC 62209-2:2010
EN 62209-2:2010
EN 50566:2013

EMC
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-5 V1.3.1

Radio
EN 300 296-1 V1.4.1
EN 300 296-2 V1.4.1

ile uyumludur.

Kamu açıklarının ve EN 301 437 V1.1.1, TBR38 (1998) arayüzleri ile uyumludur.

KAŞE - İMZA

Back

5

- Cihazınızın kurulumunu güvenli sakin bir alanda yapınız. Kablo ve kordonların ayak altında olmadıgından emin olunuz.Ağrıdırma ve zarara neden olabilecek objeleri kabloların üzerine koymayınız.

- Cihazınızın içerisinde herhangi bir obje sokmayınız, içerisinde soktunuzduruz objeler tehlikeli voltaj noktalarına dokunabilir yada yangın ve elektrik çarpması riskine yol açabilecek parçaları dışarı çıkarabilir.
- Cihazınızın kablosunu çok güçlü bir şekilde çekerek cihazınızın kablosunun zarar görmesine neden olmayınız.
- Prizlere ve ara bağlantı kablolarına aşırı yüklenme yapmayınız yoksak elektrik çarpması ve yangın riskine yol açabilirsiniz.
- Ürününüzü elektriklemeden veya yüksek sıcaklığın sebep olabileceği kazalardan korumak için alt kapağını sakın açmayınız. Tamir gerektğinde uzmanı veya teknik servis noktalarına başvurunuz.
- Parçaların değişimi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Bir başka taraftan değiştirilen parçalar ürününüze zarar verir ayrıca garanti kapsamı dışına çıkarır.
- Tamir ve bakım gerektğinde cihazınıza ilgili teknik servislere götürünüz.

Temizlik ve Bakım

Laxon R8 PMR telsizinizi hiçbir parçasını benzin, inceleci veya çözücü kimyasallarla temizlemeyiniz. Bu temizlik maddelerinin kullanılmasıyla ortaya çıkabilecek hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

- gerektiğinde kuru bir bez vassıyla temizleyiniz.
- ateşten, sudan, nemden veya direkt güneş ışığından koruyunuz.
- dayanıklılık standartlarına ulaşması için tüm işlemler yapılmış olmasına rağmen eğer bir problem yaşarsanız lütfen - cihazınızı kendiniz tamir etmeyiniz ve satın aldığınız mağazaya başvurunuz.

5

Gerekliliklere uyumluluk **CE** sembolüyle tasdiklenmektedir.

Cihaz "AEEE Yönetmeliğine" uygun olarak üretilmiştir.

ÖNEMLİ UYARI : Atık elektronik ürünler ev atıkları birliktle atılmamalıdır. Yerel Geri Dönüşüm kurallarına uygun olan çöpe atınız.

DÜZENLEMELERE UYGUNLUK
Bu ürün Radyo ve Telenizyon Terminal Cihazları için gerekli düzenlemelere uygundur.

Üretici
Fujian Quanzhou Guang Yuan Etc. Co., Ltd. 2/F Building D, Innovation Incubation Base, Fengze High-tech Industrial Park, Quanzhou, Fujian, China, Tel: +86 595 22380688, Fax: +86 595 22380688

İthalatçı
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ürün. San Tic. Ltd.Şti
Beştepe Mah. Nergis Sokak No:7/2 Otis 04 Söğütözü Yenimahalle Ankara Turkey, Tel: (312) 2320808 Fax: (312) 232 4499

Uyumluluk Taahhütnamesi Laxon R8 olarak tanımlanan PMR El Telsiz Cihazı aşağıdaki önemli koruma gereklilikleri ve hedefleriyle uyumludur:
Güvenlik Yönergesi, EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013, EN 62115:2005

Sağlık Yönergesi, EC 62209-2:2010, EN 62209-2:2010, EN 50566:2013

EMC Yönergesi, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-5 V1.3.1

RF Yönergesi EN 300 296-1 V1.4.1 EN 300 296-2 V1.4.1

6

CE sembolüyle tasdiklenmektedir.

NOT: Yönerge 2002/96/EC uyarınca, gösterilen sembole gelen bir ürün aldığınızda elektrikli ve elektronik malzemeleri ayrı çöp kutularına atmanız gerekmektedir, alt-sistemleri ve sarf malzemeleri bu ürünün dahilli bir parçasıdır ve bu ürünleri normal bir çöp gibi atamazsınız. Bu malzeme ve tüm parçalarını atmaya karar verdiğinizde uygun bir şekilde atık hale gelmesi için mevcut düzenlemeler uyarınca yerel geri dönüşüm merkezlerine götürmelisiniz. Bu merkezlerinin konumlarına ait detayları yerel yönetimlerinizden alabilirsiniz

PAKET İÇERİĞİ
2 Adet El Seti
2 adet Masaüstü Şarj Aleti
2 Adet Akustik Kulaklık Seti
2 Adet Şarj Edilebilir Batarya
Kullanım Kılavuzu
Garanti belgesi

Teleses Elektrik Elektronik Hab. Ürün. San. Tic. Ltd.Şti.

Bakanlıkça Tespit ve İlan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

7

Üretici
Fujian Quanzhou Guang Yuan Etc. Co., Ltd. 2/F Building D, Innovation Incubation Base, Fengze High-tech Industrial Park, Quanzhou, Fujian, China, Tel: +86 595 22380688, Fax: +86 595 22380688

İthalatçı
Teleses Elektrik Elektronik Hab.Ltd. Ş. ti. Beştepe Mah. Nergis Sok. No:7/2 Via Flat İş Merkezi, Otis 04, Söğütözü ü 06510 Yenimahalle, Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 232 0808, Fax: +90 312 232 4499

Kullanım ömrü ve TSE Nr.
Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından "Kullanım Ömrü" 10 Yıldır. Hizmet Kapsamı No: (TSE No) TS-12739 Yetkili servisler- Telefon ve telefon santral ile ekipmanların için kullanılır.

CE

Merkez Yetkili Servis:
Teleses Elektrik ve Elektronik Ltd. Şiketi Beştepe Mah. Nergis Sok. No:7/2 Via Flat İş Merkezi, Otis 04, Sogutozu, 06510 Yenimahalle, Ankara, Turkey
Telefon : +90 312 232 0808
Fax : +90 312 232 4499
http://www.laxon.com.tr

